

NXT-T1 HOME VÄGGSÄNDARE



Batteridrivnen väggsändare som monteras enkelt på en plan yta med självhäftande tejp eller med skruv ovanpå en väggdosa. Väggsändaren kan styra PÅ/AV- och dimmermottagare. NXT-T1 HOME kan ha upp till 10 NXT-mottagare och 10 System Nexa-mottagare anslutna.

OBS! Väggsändaren levereras utan ram och med två vippor i olika vita nyanser för att passa alla ramar i serierna ELKO RS, ELKO Plus och Schneider Exxact.

- Upp till 300 m räckvidd (P2P)
- 1 kanal
- Pushfunktion för dimmer
- Krypterad tvåvägskommunikation
- Bakåtkompatibel med System Nexa

TEKNISK DATA

Strömkälla	Batteri, 1 x 3 V CR2032
Radio protokoll (frekvens)	NXT by Nexa och System Nexa (433,92 MHz)
Max räckvidd (NXT)	300 m
Max räckvidd (System Nexa)	30 m
Minnesplatser	10 st NXT + 10 st System Nexa
Drifttemperatur	0–35 °C
IP klassificering	IP20 (inomhusbruk)
Mått (H x B x D)	70 x 70 x 16 mm
EAN	7330545149203
Art nr	14920