

NXT-D1 HOME

DOSDIMMER



Med **NXT-link** kan du programmera mottagarna med den anslutna strömbrytaren även efter installation.

Dosdimmer med bakkants fasdimring. Kan anslutas till och styras med befintlig återfjädrande strömbrytare samt trådlöst med NXT by Nexa, System Nexa och Nexa Bridge X. Systemet använder krypterad tvåvägskommunikation som säkerställer optimal funktion och radiosäkerhet samt eliminerar risken för störningar från andra produkter med radiokommunikation.

- Upp till 300 m räckvidd (P2P)
- Mottagaren behöver både fas och nolla
- Kan användas både som sändare och mottagare
- Krypterad tvåvägskommunikation
- Pushdim
- NXT-link, snabbprogramering via strömbrytare
- Bakåtkompatibel med System Nexa

TEKNISK DATA

Strömkälla	220-240 V ~50 Hz
Max. last	150 VA / 10-150 W RC / 5-75 W LED
Radio protokoll (frekvens)	NXT by Nexa och System Nexa (433,92 MHz)
Max räckvidd (NXT)	300 m
Max räckvidd (System Nexa)	30 m
Minnesplatser	10 st NXT + 10 st System Nexa
Strömförbrukning	< 0,8 W (standby)
Drifttemperatur	0-35 °C
IP klassificering	Inomhusbruk
Mått (H x B x D)	49 x 49 x 23 mm
EAN	7330545149265
Art nr	14926